

Odporność na włamanie: Klasa S2 wg Normy EN 14450

Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r.)

Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 DIS wg Normy EN 1047-1

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- nośników danych
- dokumentów

Opis produktu

Seria Bergen - sejfy do przechowywania nośników danych ze specjalnym systemem uszczelki i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 DIS.

Korpus: wielościankowy o grubości 80 mm

Drzwi: wielościankowe o grubości 151 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie bolcami

Wyposażenie podstawowe

Zamek: Sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montażu: 2 w dnie sejfu

Lakier: RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga Kg	Ilość półek Szt.	Poj. Litry
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość			
46550	Bergen	635	563	630	400	368	397	400	368	2	-	197	1	58
46551	Bergen	635	563	755	400	368	522	400	368	2	-	222	1	77

* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy o grubości 80 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 151 mm

Opcje zamków

Standard




zamek kluczowy

Opcje za dopłatą




zamek elektroniczny


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny




szuflada na teczki na teleskopach



półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.